

Lathund – Programmering av fjärrkontroller (Garageport 869-01)

■ Lägga till en fjärrkontroll:

1. Tryck på LÄR-knappen på mottagaren (märkning: A) i minst 300 ms och max 4 sekunder.
2. Släpp knappen – röd LED tänds.
3. Tryck på den knapp på fjärrkontrollen som du vill använda.
4. Den röda LED-lampan blinkar 2 gånger = fjärrkontrollen är sparad.

■ Radera alla fjärrkontroller:

1. Håll inne LÄR- och RADERA-knapparna samtidigt i minst 6 sekunder.
2. Den röda LED-lampan slocknar = alla fjärrkontroller är borttagna.

■ Byta batteri:

- Öppna fjärrkontrollen.
- Se till att pluspolen (+) är vänd rätt enligt hållarens märkning.
- Röd LED = dags att byta batteri.